

N-Light Emergency Monitor 4,14W

Artikelnummer 0041774

SYLVANIA

LiFeSafe



N-Light Emergency Monitor ist ein DALI-Notlicht-Test- und Überwachungssystem. Funktioniert mit DALI-überwachungsfähigen SylSafe-Produkten. Steuert zwei DALI-Subnetze mit maximal 128 Leuchten. Für größere Systeme können mehrere N-Light Monitore miteinander vernetzt werden. Steuerung über Touchscreen. Kommt mit langlebiger CR2032-Batterie, um die Informationen bei Stromausfall zu erhalten. Ethernet-Anschluss für die Inbetriebnahme und Vernetzung. Inbetriebnahme mit N-Light Software. Passwortgeschützter Engineering-Modus. Erhältlich als Einbau- und Aufbaumontageversion. Leistungsaufnahme: 4.14 W

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	N-Light Emergency Monitor 4,14W
Technologie	Elektronisches Gerät
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002924
Garantie	5 Jahre

Elektrische Daten

Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Stromstärke (mA)	18

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge Produkt (mm)	4
Nominale Produktbreite (mm)	100
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	160
Gewicht (kg)	0.31

N-Light Emergency Monitor 4,14W

Artikelnummer 0041774

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288417745
Einzelverpackung Länge (cm)	30.5
Einzelverpackung Breite (cm)	14.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.7
DUN 14 (außen)	05410288417745
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	9
Außenverpackung Länge (cm)	52.0
Außenverpackung Breite (cm)	34.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	35.7